

M&Hマツシマ 二輪車電球適合表

2021年6月時点

排気量	YAMAHA	ハロゲンヘッド球			ストップ/テール球			フロント ウィンカー球			リア ウィンカー球		
		定格	品名	品番	定格	ガラス・口金形状	品番	定格	ガラス・口金形状	品番	定格	ガラス・口金形状	品番
50	BJ	12V30/30W	PH7	4	12V18/5W	S25 BAY15D	3404(H)	12V10W	T13 ウェッジ	WB18A	12V10W	T13 ウェッジ	WB18A
50	BW'S 50(80年代初期型)	12V15/15W	PH7	111	12V21/5W	S25 BAY15D	3407(H)						
50	BW'S 50(1VC '12~)	12V35/35W	HS1	16AH	12V21/5W	S25 BAY15D	3407(H)	12V10W 橙	G18 BAU15S	5108U OR	12V10W 橙	G18 BAU15S	5108U OR
50	DT50	6V25/25W	PH7	1	6V17/5.3W	S25 BAY15D	3304	6V10W	G18 BA15S	5008	6V10W	G18 BA15S	5008
50	GT50ミニトレ	6V25/25W	PH7	1	6V17/5.3W	S25 BAY15D	3304	6V10W	G18 BA15S	5008	6V10W	G18 BA15S	5008
50	MR50	6V25/25W	PH7	1	6V17/5.3W	S25 BAY15D	3304	6V10W	G18 BA15S	5008	6V10W	G18 BA15S	5008
50	RX50	6V25/25W	PH7	1	6V17/5.3W	S25 BAY15D	3304	6V10W	G18 BA15S	5008	6V10W	G18 BA15S	5008
50	RZ50(12V)	12V30/30W	PH7	4	12V18/5W	S25 BAY15D	3404(H)	12V10W	G18 BA15S	5108	12V10W	G18 BA15S	5108
50	TDR50	6V25/25W	PH7	1	6V17/5.3W	S25 BAY15D	3304	6V8W	G18 BA15S	5007	6V8W	G18 BA15S	5007
50	TZM50R	12V30/30W	PH7	4	12V21/5W	S25 BAY15D	3407(H)	12V10W	G18 BA15S	5108	12V10W	G18 BA15S	5108
50	TZR50/R	12V30/30W	PH7	4	12V21/5W	S25 BAY15D	3407(H)	12V10W	G18 BA15S	5108	12V10W	G18 BA15S	5108
50	VOX/デラックス/リミテッド	12V35/35W	HS1	16AH	12V18/5W	S25 BAY15D	3404(H)	12V10W	G18 BA15S	5108	12V10W	T13 ウェッジ	WB18A
50	YB-1	12V30/30W	PH7	4	12V21/5W	S25 BAY15D	3407(H)	12V10W	G18 BA15S	5108	12V10W	G18 BA15S	5108
50	YB-1フォア	12V35/36.5W	PH8	9A	12V21/5W	S25 BAY15D	3407(H)	12V10W	G18 BA15S	5108	12V10W	G18 BA15S	5108
50	YB50(6V 58E0)	6V30/30W	PH7	2	6V17/5.3W	S25 BAY15D	3304	6V10W	G18 BA15S	5008	6V10W	G18 BA15S	5008
50	YB50(58E1,3 '97~'99)	12V30/30W	PH7	4	12V21/5W	S25 BAY15D	3407(H)	12V10W	G18 BA15S	5108	12V10W	G18 BA15S	5108
50	YB50(5JE '00~)	12V35/36.5W	PH8	9A	12V21/5W	S25 BAY15D	3407(H)	12V10W	G18 BA15S	5108	12V10W	G18 BA15S	5108
50	YSR50	6V25/25W	PH7	1	6V17/5.3W	S25 BAY15D	3304	6V8W	G18 BA15S	5007	6V8W	G18 BA15S	5007
50	アクシス50	12V30/30W	PH7	4	12V21/5W	S25 BAY15D	3407(H)	12V10W	T13 ウェッジ	WB18A	12V10W	T13 ウェッジ	WB18A
50	アクティブ	12V30/30W	PH7	4	12V18/5W	S25 BAY15D	3404(H)	12V10/5W	S25 BAY15D	3402	12V10W	G18 BA15S	5108
50	ギア/C/S(4KN 2スト '94~'07)	12V30/30W	PH7	4	12V21/5W	S25 BAY15D	3407(H)	12V10W	T13 ウェッジ	WB18A	12V10W	G18 BA15S	5108
50	ギア/ニュースギア(10B 4スト '07~)	12V35/35W	HS1	16AH	12V18/5W	S25 BAY15D	3404(H)	12V10W	G18 BA15S	5108	12V10W	G18 BA15S	5108
50	キャロット	6V17W	S25	3002	6V10/3W	S25 BAY15D	3303	6V8W	G18 BA15S	5007	6V8W	G18 BA15S	5007
50	キュート	12V18W	S25	3102	12V21/5W	S25 BAY15D	3407(H)	12V8W	T10 ウェッジ	WB17	12V8W	T10 ウェッジ	WB17
50	サリアン	6V25/25W	PH7	1	6V17/5.3W	S25 BAY15D	3304	6V10W	G18 BA15S	5008	6V10W	G18 BA15S	5008
50	ジョグ(初代 CE50E系 '83~)	12V25/25W	PH7	116	12V18/5W	S25 BAY15D	3404(H)	12V10W	G18 BA15S	5108	12V10W	G18 BA15S	5108
50	ジョグ (CG50E系2TA,E, 2JA '87~'90)	12V25/25W	PH7	116	12V21/5W	S25 BAY15D	3407(H)	12V8W	T10 ウェッジ	WB17	12V8W	T10 ウェッジ	WB17
50	ジョグ/D (CY50系3KJ '90.2~'97)	12V25/25W	PH7	116	12V21/5W	S25 BAY15D	3407(H)	12V8W	T10 ウェッジ	WB17	12V8W	T10 ウェッジ	WB17
50	ジョグスポーツ/Z (TECH21 CY50系3RY '89, '91)	12V30/30W	PH7	4	12V21/5W	S25 BAY15D	3407(H)	12V8W	T10 ウェッジ	WB17	12V8W	T10 ウェッジ	WB17

適合表に記載のない車種や部位(メーター等)は現車の電球を取り外し、当社カタログの形状図、一覧表より形状、定格を特定して下さい。電球の購入、交換の際は必ず現車の電球を確認してください。年式等により適合表と違うことがあります。適合表記載違いによるクレーム等には対応できかねますので、あらかじめご了承下さい。
「PH」シリーズは当社ハロゲン電球固有の商品名であり、当社の登録商標です。



ハロゲンカラーバルブのバイオニア
株式会社 M&H マツシマ

M&Hマツシマ 二輪車電球適合表

2021年6月時点

排気量	YAMAHA	ハロゲンヘッド球			ストップ/テール球			フロント ウィンカー球			リア ウィンカー球		
		定格	品名	品番	定格	ガラス・口金形状	品番	定格	ガラス・口金形状	品番	定格	ガラス・口金形状	品番
50	ジョグポシエ (CY50H系3KJ5,7,9,A '92~'95)	12V30/30W	PH7	4	12V21/5W	S25 BAY15D	3407(H)	12V10W	T13 ウェッジ	WB18A	12V8W	T10 ウェッジ	WB17
50	ジョグポシエ (CY50H系3KJC,D,F,G '96~'98)	12V35/36.5W	PH8	9A	12V21/5W	S25 BAY15D	3407(H)	12V10W	T13 ウェッジ	WB18A	12V8W	T10 ウェッジ	WB17
50	ジョグ (7PS YG50系3YJ '91~'97)	12V25/25W	PH7	116	12V21/5W	S25 BAY15D	3407(H)	12V10W	T13 ウェッジ	WB18A	12V10W	T13 ウェッジ	WB18A
50	ジョグZ/EX (YG50系3YK1~6 '91~'94)	12V30/30W	PH7	4	12V21/5W	S25 BAY15D	3407(H)	12V10W	T13 ウェッジ	WB18A	12V10W	T13 ウェッジ	WB18A
50	スーパージョグZ/ZR (YG50系3YK3,7 ~'95.11)	12V30/30W	PH7	4	12V21/5W	S25 BAY15D	3407(H)	12V10W	T13 ウェッジ	WB18A	12V10W	T13 ウェッジ	WB18A
50	スーパージョグZR (YG50系3YK8,9,A,B '95.11~)	12V35/36.5W	PH8	9A	12V21/5W	S25 BAY15D	3407(H)	12V10W	T13 ウェッジ	WB18A	12V10W	T13 ウェッジ	WB18A
50	ジョグ/C/Z II (YV50系5BM '97.12~'01)	12V35/36.5W	PH8	9A	12V21/5W	S25 BAY15D	3407(H)	12V10W	T13 ウェッジ	WB18A	12V10W	G18 BA15S	5108
50	ジョグポシエ (YV50系5GD '99~'07)	12V35/36.5W	PH8	9A	12V21/5W	S25 BAY15D	3407(H)	12V10W	T13 ウェッジ	WB18A	12V10W	G18 BA15S	5108
50	ジョグ/ZR/Z II /リモコン (CV50系 '01~'07)	12V40/40W	PH12	102	12V18/5W	S25 BAY15D	3404(H)	12V10W	T13 ウェッジ	WB18A	12V10W	T13 ウェッジ	WB18A
50	ジョグ/ZR/DX/プチ (CE50系 '07.10~'17)	12V40/40W	PH12	102	12V18/5W	S25 BAY15D	3404(H)	12V10W	T13 ウェッジ	WB18A	12V10W	T13 ウェッジ	WB18A
50	ジョグ/デラックス(AY01 '18~)	12V40/40W	PH11	101									
50	ジョグアプリオ/EX/ II (4JP1,2,3,4,6、 4LV1,2,4)	12V30/30W	PH7	4	12V21/5W	S25 BAY15D	3407(H)	12V10W	T13 ウェッジ	WB18A	12V10W	T13 ウェッジ	WB18A
50	ジョグアプリオ/ II /アプリオナチュラル (4JP5,7,8,9,A、 4LV3)	12V35/36.5W	PH8	9A	12V21/5W	S25 BAY15D	3407(H)	12V10W	T13 ウェッジ	WB18A	12V10W	T13 ウェッジ	WB18A
50	タウンニー	6V25/25W	PH7	1	6V10/3W	S25 BAY15D	3303	6V8W	G18 BA15S	5007	6V8W	G18 BA15S	5007
50	タウンメイト50(6V ~'95)	6V25/25W	PH7	1	6V17/5.3W	S25 BAY15D	3304	6V10W	G18 BA15S	5008	6V10W	G18 BA15S	5008
50	タウンメイト50(3ELC,D '96~)	12V30/30W	PH7	4	12V18/5W	S25 BAY15D	3404(H)	12V10W	G18 BA15S	5108	12V10W	G18 BA15S	5108
50	タウンメイトT50ED(3EL6,9 '92~'95)	12V25/25W	PH7	116	12V18/5W	S25 BAY15D	3404(H)	12V10W	G18 BA15S	5108	12V10W	G18 BA15S	5108
50	タウンメイトT50ED(3ELB,F '96~)	12V30/30W	PH7	4	12V18/5W	S25 BAY15D	3404(H)	12V10W	G18 BA15S	5108	12V10W	G18 BA15S	5108
50	チャッピー	6V25/25W	PH7	1	6V17/5.3W	S25 BAY15D	3304	6V10W	G18 BA15S	5008	6V10W	G18 BA15S	5008

適合表に記載のない車種や部位(メーター等)は現車の電球を取り外し、当社カタログの形状図、一覧表より形状、定格を特定して下さい。電球の購入、交換の際は必ず現車の電球を確認してください。年式等により適合表と違うことがあります。適合表記載違いによるクレーム等には対応できかねますので、あらかじめご了承下さい。
「PH」シリーズは当社ハロゲン電球固有の商品名であり、当社の登録商標です。



ハロゲンカラーバルブのバイオニア
株式会社 M&H マツシマ

M&Hマツシマ 二輪車電球適合表

2021年6月時点

排気量	YAMAHA	ハロゲンヘッド球			ストップ/テール球			フロント ウィンカー球			リア ウィンカー球		
		定格	品名	品番	定格	ガラス・口金形状	品番	定格	ガラス・口金形状	品番	定格	ガラス・口金形状	品番
50	チャンプ	12V25/25W	PH7	116	12V21/5W	S25 BAY15D	3407(H)	12V8W	T10 ウェッジ	WB17	12V8W	T10 ウェッジ	WB17
50	トライ	12V25W	PH7S	105	12V21/5W	S25 BAY15D	3407(H)	12V8W	T10 ウェッジ	WB17	12V8W	T10 ウェッジ	WB17
50	ニュースメイト50	12V30/30W	PH7	4	12V21/5W	S25 BAY15D	3407(H)	12V10W	G18 BA15S	5108	12V10W	G18 BA15S	5108
50	パセッタ	(6V15/15W)	PH7	(110)	6V10/3W	S25 BAY15D	3303	6V8W	G18 BA15S	5007	6V8W	G18 BA15S	5007
50	パツソル	6V17W	S25	3002	6V10/3W	S25 BAY15D	3303	6V8W	G18 BA15S	5007	6V8W	G18 BA15S	5007
50	パツソーラ	6V25/25W	PH7	1	6V10/3W	S25 BAY15D	3303	6V8W	G18 BA15S	5007	6V8W	G18 BA15S	5007
50	ビーノ/クラシック(2スト '97~'03)	12V35/36.5W	PH8	9A	12V21/5W	S25 BAY15D	3407(H)	12V10W	T13 ウェッジ	WB18A	12V10W	G18 BA15S	5108
50	ビーノ/DX/モルフェ(4スト '04~)	12V35/35W	HS1	16AH	12V18/5W	S25 BAY15D	3404(H)	12V10W	T13 ウェッジ	WB18A	12V10W	T13 ウェッジ	WB18A
50	ビーノ(AY02 '18~)	12V35/35W	HS1	16AH	12V21/5W	S25 BAY15D	3407(H)	12V10W 橙	G18 BAU15S	5108U OR	12V10W 橙	G18 BAU15S	5108U OR
50	ペルーガ	6V25/25W	PH7	1	6V17/5.3W	S25 BAY15D	3304	6V10W	G18 BA15S	5008	6V10W	G18 BA15S	5008
50	ボックスン	12V25W	PH7S	105	12V21/5W	S25 BAY15D	3407(H)	12V8W	T10 ウェッジ	WB17	12V8W	T10 ウェッジ	WB17
50	ポッケ	6V25/25W	PH7	1	6V10/3W	S25 BAY15D	3303	6V8W	G18 BA15S	5007	6V8W	G18 BA15S	5007
50	ポップギャル	6V25/25W	PH7	1	6V10/3W	S25 BAY15D	3303	6V8W	G18 BA15S	5007	6V8W	G18 BA15S	5007
50	ポピィ	6V25/25W	PH7	1	6V17/5.3W	S25 BAY15D	3304	6V10W	G18 BA15S	5008	6V10W	G18 BA15S	5008
50	マリック	6V25/25W	PH7	1	6V10/3W	S25 BAY15D	3303	6V8W	G18 BA15S	5007	6V8W	G18 BA15S	5007
50	ミント	(12V15W)	PH7S	(104)	12V21/5W	S25 BAY15D	3407(H)	12V10W	G18 BA15S	5108	12V10W	G18 BA15S	5108
50	ミント(94.9-)	12V25/25W	PH7	116	12V21/5W	S25 BAY15D	3407(H)	12V10W	T13 ウェッジ	WB18A	12V10W	T13 ウェッジ	WB18A
50	メイト50 6V	6V25/25W	PH7	1	6V17/5.3W	S25 BAY15D	3304	6V10W	G18 BA15S	5008	6V10W	G18 BA15S	5008
50	メイト50/D(3AC1.3-6/4AT1-5 '91~'99)	12V30/30W	PH7	4	12V21/5W	S25 BAY15D	3407(H)	12V10W	G18 BA15S	5108	12V10W	G18 BA15S	5108
50	メイト50/D(3AC7~/4AT6~ '00~)	12V40/40W	PH12	102	12V21/5W	S25 BAY15D	3407(H)	12V10W	G18 BA15S	5108	12V10W	G18 BA15S	5108
50	リリック	(6V15/15W)	PH7	(110)	6V10/3W	S25 BAY15D	3303	6V8W	G18 BA15S	5007	6V8W	G18 BA15S	5007
80	GT80ミニトレ	6V25/25W	PH8	6A	6V17/5.3W	S25 BAY15D	3304	6V10W	G18 BA15S	5008	6V10W	G18 BA15S	5008
80	RX80	6V25/25W	PH7	1	6V17/5.3W	S25 BAY15D	3304	6V10W	G18 BA15S	5008	6V10W	G18 BA15S	5008
80	YSR80	6V25/25W	PH7	1	6V17/5.3W	S25 BAY15D	3304	6V8W	G18 BA15S	5007	6V8W	G18 BA15S	5007
80	ジョグスポーツ80	12V25/25W	PH7	116	12V21/5W	S25 BAY15D	3407(H)	12V8W	T10 ウェッジ	WB17	12V8W	T10 ウェッジ	WB17
80	タウンメイトT80	6V25/25W	PH7	1	6V17/5.3W	S25 BAY15D	3304	6V10W	G18 BA15S	5008	6V10W	G18 BA15S	5008
80	タウンメイトT80ED	12V25/25W	PH7	116	12V18/5W	S25 BAY15D	3404(H)	12V10W	G18 BA15S	5108	12V10W	G18 BA15S	5108
80	ニュースメイト80	12V30/30W	PH7	4	12V21/5W	S25 BAY15D	3407(H)	12V10W	G18 BA15S	5108	12V10W	G18 BA15S	5108
80	メイト80 6V	6V25/25W	PH7	1	6V17/5.3W	S25 BAY15D	3304	6V10W	G18 BA15S	5008	6V10W	G18 BA15S	5008
80	メイト80	12V30/30W	PH7	4	12V21/5W	S25 BAY15D	3407(H)	12V10W	G18 BA15S	5108	12V10W	G18 BA15S	5108
90	アクシス90	12V30/30W	PH7	4	12V21/5W	S25 BAY15D	3407(H)	12V10W	T13 ウェッジ	WB18A	12V10W	T13 ウェッジ	WB18A
90	ジョグスポーツ90	12V30/30W	PH7	4	12V21/5W	S25 BAY15D	3407(H)	12V8W	T10 ウェッジ	WB17	12V8W	T10 ウェッジ	WB17

適合表に記載のない車種や部位(メーター等)は現車の電球を取り外し、当社カタログの形状図、一覧表より形状、定格を特定して下さい。電球の購入、交換の際は必ず現車の電球を確認してください。年式等により適合表と違うことがあります。適合表記載違いによるクレーム等には対応できかねますので、あらかじめご了承下さい。
「PH」シリーズは当社ハロゲン電球固有の商品名であり、当社の登録商標です。



ハロゲンカラーバルブのバイオニア
株式会社 M&H マツシマ

M&Hマツシマ 二輪車電球適合表

2021年6月時点

排気量	YAMAHA	ハロゲンヘッド球			ストップ/テール球			フロント ウィンカー球			リア ウィンカー球		
		定格	品名	品番	定格	ガラス・口金形状	品番	定格	ガラス・口金形状	品番	定格	ガラス・口金形状	品番
90	タウンメイトT90D(4NM4,5,7,8 '97~'01)	12V30/30W	PH7	4	12V21/5W	S25 BAY15D	3407(H)	12V10W	G18 BA15S	5108	12V10W	G18 BA15S	5108
90	タウンメイトT90D(4NMA~ '02~)	12V35/36.5W	PH8	9A	12V21/5W	S25 BAY15D	3407(H)	12V10W	G18 BA15S	5108	12V10W	G18 BA15S	5108
90	ニュースメイト90	12V30/30W	PH7	4	12V21/5W	S25 BAY15D	3407(H)	12V10W	G18 BA15S	5108	12V10W	G18 BA15S	5108
100	グランドアクシス100(5FA1 '98~'00)	12V35/36.5W	PH8	9A	12V18/5W	S25 BAY15D	3404(H)	12V10W	T13 ウェッジ	WB18A	12V10W	T13 ウェッジ	WB18A
100	グランドアクシス100(5FA2~ '01~)	12V35/36.5W	PH8	9A	12V21/5W	S25 BAY15D	3407(H)	12V10W	T13 ウェッジ	WB18A	12V10W	T13 ウェッジ	WB18A
125	BW'S 125(BG1 '16~)	12V55W	H1	151	LED			12V10W 橙	G18 BAU15S	5108U OR	12V10W 橙	G18 BAU15S	5108U OR
125	DT125(6V)	6V35/35W	PH9	11	(6V17/5.3W)	S25 BAY15D	(3304)	6V17W	S25 BA15S	3002	6V17W	S25 BA15S	3002
125	DT125(33G '83~)	12V35/35W	PH6E	18	12V27/8W	S25 BAY15D	3412	12V27W	S25 BA15S	3107	12V27W	S25 BA15S	3107
125	DT125R(34X '85~'87)	12V35/35W	PH6E	18	12V21/5W	S25 BAY15D	3407(H)	12V27W	S25 BA15S	3107	12V27W	S25 BA15S	3107
125	DT125R(3FW1 '88)	12V35/36.5W	PH8	9A	12V21/5W	S25 BAY15D	3407(H)	12V10W	G18 BA15S	5108	12V10W	G18 BA15S	5108
125	DT125R/RE(3FW6~9,A '91~)	12V45/45W	PH6E	18A	12V21/5W	S25 BAY15D	3407(H)	12V10W	G18 BA15S	5108	12V10W	G18 BA15S	5108
125	NMAX125	LED			LED 12V10W	T13ウェッジ	WB18A	12V10W 橙	T13 ウェッジ	WB18A OR	12V10W 橙	T13 ウェッジ	WB18A OR
125	RZ125/S	12V45/45W	PH6E	18A	12V27/8W	S25 BAY15D	3412	12V21W	S25 BA15S	3103	12V21W	S25 BA15S	3103
125	SR125(5N0 '81)	12V35/35W	PH9	13	12V27/8W	S25 BAY15D	3412	12V27W	S25 BA15S	3107	12V27W	S25 BA15S	3107
125	SR125(4DD、5WP '95~)	12V35/35W	PH9	13	12V21/5W	S25 BAY15D	3407(H)	12V21W	S25 BA15S	3103	12V21W	S25 BA15S	3103
125	TZR125(2RM '87~'89)	12V45/45W	PH6E	18A	12V21/5W	S25 BAY15D	3407(H)	12V21W	S25 BA15S	3103	12V21W	S25 BA15S	3103
125	TZR125(3TY '90~)	12V45/45W	PH6E	18A	12V21/5W	S25 BAY15D	3407(H)	12V10W	G18 BA15S	5108	12V10W	G18 BA15S	5108
125	XT125(6V)	6V35/35W	PH9	11	(6V17/5.3W)	S25 BAY15D	(3304)	6V17W	S25 BA15S	3002	6V17W	S25 BA15S	3002
125	XT125(6V)	6V35/35W	PH6E	180	(6V17/5.3W)	S25 BAY15D	(3304)	6V17W	S25 BA15S	3002	6V17W	S25 BA15S	3002
125	YZF-R125	12V55W	H7	155(A)	LED			12V10W 橙	G18 BAU15S	5108U OR	12V10W 橙	G18 BAU15S	5108U OR
125	アクシスZ	12V35/35W	HS1	16AH	12V21/5W	S25 BAY15D	3407(H)	12V10W 橙	G18 BAU15S	5108U OR	12V10W 橙	G18 BAU15S	5108U OR
125	アクシストリート125(4D1)	12V40/40w	PH12	102	12V18/5W	S25 BAY15D	3404(H)	12V10W	T13 ウェッジ	WB18A	12V10W	T13 ウェッジ	WB18A
125	シグナス125	12V45/45W	PH6E	18A	12V21/5W	S25 BAY15D	3407(H)	12V21/5W	S25 BAY15D	3407(H)	12V21W	S25 BA15S	3103
125	シグナス125D	12V35/30W	PH7	45	12V21/5W	S25 BAY15D	3407(H)	12V10W	G18 BA15S	5108	12V10W	G18 BA15S	5108
125	シグナス125Si/SV	12V30/30W	PH7	4									
125	シグナスX/SR(キャブ 5UA '04~'07)	12V60/55W	H4	16H	12V21/5W	S25 BAY15D	3407(H)	12V10W	G18 BA15S	5108	12V18W	T16 ウェッジ	WB52
125	シグナスX/SR(FI 28S '08~'12)	12V60/55W	H4	16H	12V21/5W	S25 BAY15D	3407(H)	12V10W 橙	G18 BAU15S	5108U OR	12V10W 橙	G18 BAU15S	5108U OR
125	シグナスX/SR(FI 1YP,BF9 '13~'18)	12V60/55W	H4	16H	LED			12V10W 橙	G18 BAU15S	5108U OR	12V10W 橙	G18 BAU15S	5108U OR
125	シグナスX(B8S '19~)	LED			LED			12V10W 橙	G18 BAU15S	5108U OR	12V10W 橙	G18 BAU15S	5108U OR
125	トリシティ125(~'17)	12V60/55W	H4	16H	LED			12V10W 橙	T13 ウェッジ	WB18A OR	12V10W 橙	T13 ウェッジ	WB18A OR
125	トリシティ125('18~)	LED			LED			12V10W 橙	T13 ウェッジ	WB18A OR	12V10W 橙	T13 ウェッジ	WB18A OR

適合表に記載のない車種や部位(メーター等)は現車の電球を取り外し、当社カタログの形状図、一覧表より形状、定格を特定して下さい。電球の購入、交換の際は必ず現車の電球を確認してください。年式等により適合表と違うことがあります。適合表記載違いによるクレーム等には対応できかねますので、あらかじめご了承下さい。「PH」シリーズは当社ハロゲン電球固有の商品名であり、当社の登録商標です。



ハロゲンカラーバルブのバイオニア
株式会社 M&H マツシマ

M&Hマツシマ 二輪車電球適合表

2021年6月時点

排気量	YAMAHA	ハロゲンヘッド球			ストップ/テール球			フロント ウィンカー球			リア ウィンカー球		
		定格	品名	品番	定格	ガラス・口金形状	品番	定格	ガラス・口金形状	品番	定格	ガラス・口金形状	品番
125	ビジネス125	12V30/30W	PH7	4	12V21/5W	S25 BAY15D	3407(H)	12V10W	G18 BA15S	5108	12V10W	G18 BA15S	5108
150	シグナス150	12V35/35W	PH6E	18	12V21/5W	S25 BAY15D	3407(H)	12V21W	S25 BA15S	3103	12V21W	S25 BA15S	3103
155	NMAX155	LED			LED 12V10W	T13ウエッジ	WB18A	12V10W 橙	T13 ウエッジ	WB18A OR	12V10W 橙	T13 ウエッジ	WB18A OR
155	トリシティ155	LED			LED			12V10W 橙	T13 ウエッジ	WB18A OR	12V10W 橙	T13 ウエッジ	WB18A OR
155	マジスティS	12V60/55W	H4	16H	LED			12V10W 橙	G18 BAU15S	5108U OR	12V10W 橙	G18 BAU15S	5108U OR
180	シグナス180	12V45/45W	PH6E	18A	12V27/8W	S25 BAY15D	3412	12V27/8W	S25 BAY15D	3412	12V27W	S25 BA15S	3107
200	DT200R/WR	12V35/36.5W	PH8	9A	12V21/5W	S25 BAY15D	3407(H)	12V10W	G18 BA15S	5108	12V10W	G18 BA15S	5108
200	XT200(6V)	6V35/35W	PH9	11	(6V17/5.3W)	S25 BAY15D	(3304)	6V17W	S25 BA15S	3002	6V17W	S25 BA15S	3002
200	XT200(6V)	6V35/35W	PH6E	180	(6V17/5.3W)	S25 BAY15D	(3304)	6V17W	S25 BA15S	3002	6V17W	S25 BA15S	3002
200	TW200	12V35/35W	PH6E	18	12V21/5W	S25 BAY15D	3407(H)	12V21W	S25 BA15S	3103	12V21W	S25 BA15S	3103
200	TW200E	12V35/36.5W	PH8	9A	12V21/5W	S25 BAY15D	3407(H)	12V21W	S25 BA15S	3103	12V21W	S25 BA15S	3103
225	TW225E	12V35/36.5W	PH8	9A	12V18/5W	S25 BAY15D	3404(H)	12V10W	G18 BA15S	5108	12V10W	G18 BA15S	5108
225	セロー225	12V30/30W	PH7	4	12V21/5W	S25 BAY15D	3407(H)	12V10W	G18 BA15S	5108	12V10W	G18 BA15S	5108
225	セロー225W/WE	12V60/55W	H4	16H	12V21/5W	S25 BAY15D	3407(H)	12V10W	G18 BA15S	5108	12V10W	G18 BA15S	5108
225	ブロンコ	12V60/55W	H4	16H	12V21/5W	S25 BAY15D	3407(H)	12V10W	G18 BA15S	5108	12V10W	G18 BA15S	5108
225	ランツァ	12V60/55W	H4	16H	12V21/5W	S25 BAY15D	3407(H)	12V10W	G18 BA15S	5108	12V10W	G18 BA15S	5108
250	FZ250フェーザー	12V60/55W	H4	16H	12V21/5W	S25 BAY15D	3407(H)	12V21W	S25 BA15S	3103	12V21W	S25 BA15S	3103
250	FZR250(2KR、3HX '87'88)	12V35/35W	PH6E	18	12V21/5W	S25 BAY15D	3407(H)	12V21W	S25 BA15S	3103	12V21W	S25 BA15S	3103
250	FZR250R(3LN1 '89)	12V35/36.5W	PH8	9A	12V21/5W	S25 BAY15D	3407(H)	12V10W	G18 BA15S	5108	12V10W	G18 BA15S	5108
250	FZR250R(3LN3,5,6,7 '90~)	12V55/40W	PH6Z	108	12V21/5W	S25 BAY15D	3407(H)	12V10W	G18 BA15S	5108	12V10W	G18 BA15S	5108
250	GX250SP	12V50/40W	PH6S	15A	12V27/8W	S25 BAY15D	3412	12V27W	S25 BA15S	3107	12V27W	S25 BA15S	3107
250	MT-25	12V60/55W	H4	16H	LED			12V10W 橙	G18 BAU15S	5108U OR	12V10W 橙	G18 BAU15S	5108U OR
250	R1-Z	12V60/55W	H4	16H	12V21/5W	S25 BAY15D	3407(H)	12V10W	G18 BA15S	5108	12V10W	G18 BA15S	5108
250	RZ250/R/RR	12V60/55W	H4	16H	12V21/5W	S25 BAY15D	3407(H)	12V10W	G18 BA15S	5108	12V10W	G18 BA15S	5108
250	SDR	12V45/45W	HS1	16BH	12V21/5W	S25 BAY15D	3407(H)	12V10W	G18 BA15S	5108	12V10W	G18 BA15S	5108
250	SR250(4J1 '80)	12V50/40W	PH6S	15A	12V27/8W	S25 BAY15D	3412	12V27W	S25 BA15S	3107	12V27W	S25 BA15S	3107
250	SRV	12V60/55W	H4	16H	12V21/5W	S25 BAY15D	3407(H)	12V21W	S25 BA15S	3103	12V21W	S25 BA15S	3103
250	SRX250(51Y ~'90)	12V60/55W	H4	16H	12V21/5W	S25 BAY15D	3407(H)	12V21/5W	S25 BAY15D	3407(H)	12V21W	S25 BA15S	3103
250	SRX250(3WP '91~)	12V60/55W	H4	16H	12V21/5W	S25 BAY15D	3407(H)	12V21W	S25 BA15S	3103	12V21W	S25 BA15S	3103
250	TDR250	12V60/55W	H4	16H	12V21/5W	S25 BAY15D	3407(H)	12V27W	S25 BA15S	3107	12V27W	S25 BA15S	3107
250	TT250R	12V35/36.5W	PH8	9A	12V21/5W	S25 BAY15D	3407(H)	12V10W	G18 BA15S	5108	12V10W	G18 BA15S	5108

適合表に記載のない車種や部位(メーター等)は現車の電球を取り外し、当社カタログの形状図、一覧表より形状、定格を特定して下さい。電球の購入、交換の際は必ず現車の電球を確認してください。年式等により適合表と違うことがあります。適合表記載違いによるクレーム等には対応できかねますので、あらかじめご了承下さい。
「PH」シリーズは当社ハロゲン電球固有の商品名であり、当社の登録商標です。



ハロゲンカラーバルブのバイオニア
株式会社 M&H マツシマ

M&Hマツシマ 二輪車電球適合表

2021年6月時点

排気量	YAMAHA	ハロゲンヘッド球			ストップ/テール球			フロント ウィンカー球			リア ウィンカー球		
		定格	品名	品番	定格	ガラス・口金形状	品番	定格	ガラス・口金形状	品番	定格	ガラス・口金形状	品番
250	TT250Rレイド	12V60/55W	H4	16H	12V21/5W	S25 BAY15D	3407(H)	12V10W	G18 BA15S	5108	12V10W	G18 BA15S	5108
250	TY250S	6V30/30W	PH7	2	6V17/5.3W	S25 BAY15D	3304	6V8W	G18 BA15S	5007	6V8W	G18 BA15S	5007
250	TZR250/R/SPR	12V60/55W	H4	16H	12V21/5W	S25 BAY15D	3407(H)	12V10W	G18 BA15S	5108	12V10W	G18 BA15S	5108
250	WR250R/250X('07~'17)	12V60/55W	H4	16H	LED			12V10W	G18 BA15S	5108	12V10W	T13 ウェッジ	WB18A
250	XS250	12V45/45W	PH8	19	12V27/8W	S25 BAY15D	3412	12V27W	S25 BA15S	3107	12V27W	S25 BA15S	3107
250	XT250(6V)	6V35/35W	PH9	11	(6V17/5.3W)	S25 BAY15D	(3304)	6V17W	S25 BA15S	3002	6V17W	S25 BA15S	3002
250	XT250(6V)	6V35/35W	PH6E	180	(6V17/5.3W)	S25 BAY15D	(3304)	6V17W	S25 BA15S	3002	6V17W	S25 BA15S	3002
250	XT250T	12V45/45W	PH6E	18A	12V27/8W	S25 BAY15D	3412	12V27W	S25 BA15S	3107	12V27W	S25 BA15S	3107
250	XT250X('06~'17)	12V60/55W	H4	16H	LED			12V10W	G18 BA15S	5108	12V10W	G18 BA15S	5108
250	YZF-R25(~'18)	12V55W	H7	155(A)	LED			12V10W 橙	G18 BAU15S	5108U OR	12V10W 橙	G18 BAU15S	5108U OR
250	YZF-R25('19~)	LED			LED			12V10W 橙	G18 BAU15S	5108U OR	12V10W 橙	G18 BAU15S	5108U OR
250	セロー250	12V60/55W	H4	16H	12V21/5W	S25 BAY15D	3407(H)	12V10W	G18 BA15S	5108	12V10W	G18 BA15S	5108
250	グランドマジスティ250	12V60/55W	H4	16H	LED			12V21W 橙	S25 BAU15S	3104 OR	12V21W 橙	S25 BAU15S	3104 OR
250	ジール	12V60/55W	H4	16H	12V21/5W	S25 BAY15D	3407(H)	12V21W	S25 BA15S	3103	12V21W	S25 BA15S	3103
250	ドラッグスター250('00~'04)	12V60/55W	H4	16H	12V21/5W	S25 BAY15D	3407(H)	12V21W	S25 BA15S	3103	12V21W	S25 BA15S	3103
250	ドラッグスター250('05~'17)	12V60/55W	H4	16H	12V21/5W	S25 BAY15D	3407(H)	12V21W 橙	S25 BAU15S	3104 OR	12V21W 橙	S25 BAU15S	3104 OR
250	トリッカー	12V60/55W	H4	16H	12V21/5W	S25 BAY15D	3407(H)	12V10W	G18 BA15S	5108	12V10W	G18 BA15S	5108
250	ビジネス250	12V30/30W	PH7	4	12V21/5W	S25 BAY15D	3407(H)	12V10W	G18 BA15S	5108	12V10W	G18 BA15S	5108
250	ビラーゴ250	12V60/55W	H4	16H	12V21/5W	S25 BAY15D	3407(H)	12V21W	S25 BA15S	3103	12V21W	S25 BA15S	3103
250	ビラーゴ250S	12V60/55W	H4	16H	12V21/5W	S25 BAY15D	3407(H)	12V15W	G18 BA15S	5109	12V15W	G18 BA15S	5109
250	マグザム	12V55W Hi 12V55W Lo	H1 H7	151 155(A)	LED			12V21W 橙	S25 BAU15S	3104 OR	12V21W 橙	S25 BAU15S	3104 OR
250	マジスティ/SV (4HC '95~'99 1灯式)	12V60/55W	H4	16H	12V21/5W	S25 BAY15D	3407(H)	12V21W	S25 BA15S	3103	12V21W	S25 BA15S	3103
250	マジスティ/C (5GM,5SJ '99~'06 2灯式)	12V35/35W	HS1	16AH	12V21/5W	S25 BAY15D	3407(H)	12V21/5W	S25 BAY15D	3407(H)	12V18W	T16 ウェッジ	WB52
250	マジスティ(4D91,4 '07~'11 4灯式)	12V55W 12V55W	H7 H11	155(A) 150	12V21/5W	S25 BAY15D	3407(H)	12V21W 橙	S25 BAU15S	3104 OR	12V21W 橙	S25 BAU15S	3104 OR
250	マジスティ(4D95,6,7 '12~'17 2灯式)	12V55W	H7	155(A)	12V21/5W	S25 BAY15D	3407(H)	12V21W 橙	S25 BAU15S	3104 OR	12V21W 橙	S25 BAU15S	3104 OR
250	ルネッサ	12V60/55W	H4	16H	12V21/5W	S25 BAY15D	3407(H)	12V10W	G18 BA15S	5108	12V10W	G18 BA15S	5108
300	MT-3	12V60/55W	H4	16H	LED			12V10W 橙	G18 BAU15S	5108U OR	12V10W 橙	G18 BAU15S	5108U OR
300	YZF-R3(~'18)	12V55W	H7	155(A)	LED			12V10W 橙	G18 BAU15S	5108U OR	12V10W 橙	G18 BAU15S	5108U OR

適合表に記載のない車種や部位(メーター等)は現車の電球を取り外し、当社カタログの形状図、一覧表より形状、定格を特定して下さい。電球の購入、交換の際は必ず現車の電球を確認してください。年式等により適合表と違うことがあります。適合表記載違いによるクレーム等には対応できかねますので、あらかじめご了承下さい。
「PH」シリーズは当社ハロゲン電球固有の商品名であり、当社の登録商標です。



ハロゲンカラーバルブのバイオニア
株式会社 M&H マツシマ

M&Hマツシマ 二輪車電球適合表

2021年6月時点

排気量	YAMAHA	ハロゲンヘッド球			ストップ/テール球			フロント ウィンカー球			リア ウィンカー球		
		定格	品名	品番	定格	ガラス・口金形状	品番	定格	ガラス・口金形状	品番	定格	ガラス・口金形状	品番
300	YZF-R3('19~)	LED			LED			12V10W 橙	G18 BAU15S	5108U OR	12V10W 橙	G18 BAU15S	5108U OR
350	RZ350/R/RR	12V60/55W	H4	16H	12V27/8W	S25 BAY15D	3412	12V27W	S25 BA15S	3107	12V27W	S25 BA15S	3107
400	FZ400(4YR '97~)	12V60/35W	H4R	131	12V21/5W	S25 BAY15D	3407(H)	12V21W	S25 BA15S	3103	12V21W	S25 BA15S	3103
400	FZ400R	12V35/35W	PH6E	18	12V21/5W	S25 BAY15D	3407(H)	12V21W	S25 BA15S	3103	12V21W	S25 BA15S	3103
400	FZR400/R(1WG,2TK,,3EN1 '86~'88)	12V35/35W	PH6E	18	12V21/5W	S25 BAY15D	3407(H)	12V21W	S25 BA15S	3103	12V21W	S25 BA15S	3103
400	FZR400R(3EN2 '89)	12V35/36.5W	PH8	9A	12V21/5W	S25 BAY15D	3407(H)	12V15W	G18 BA15S	5109	12V15W	G18 BA15S	5109
400	FZR400RR/SP(3TJ '90~)	12V55/40W	PH6Z	108	12V21/5W	S25 BAY15D	3407(H)	12V15W	G18 BA15S	5109	12V15W	G18 BA15S	5109
400	GX400	12V50/40W	PH6S	15A	12V27/8W	S25 BAY15D	3412	12V27W	S25 BA15S	3107	12V27W	S25 BA15S	3107
400	SR400('93~)	12V60/55W	H4	16H	12V21/5W	S25 BAY15D	3407(H)	12V21W	S25 BA15S	3103	12V21W	S25 BA15S	3103
400	SR400('83~'92)	12V60/55W	H4	16H	12V27/8W	S25 BAY15D	3412	12V27W	S25 BA15S	3107	12V27W	S25 BA15S	3107
400	SRX400(~'95)	12V60/55W	H4	16H	12V21/5W	S25 BAY15D	3407(H)	12V21/5W	S25 BAY15D	3407(H)	12V21W	S25 BA15S	3103
400	SRX400('96~)	12V60/55W	H4	16H	12V21/5W	S25 BAY15D	3407(H)	12V21W	S25 BA15S	3103	12V21W	S25 BA15S	3103
400	XJ400D/750D/A/E	12V60/55W	H4	16H	12V27/8W	S25 BAY15D	3412	12V27W	S25 BA15S	3107	12V27W	S25 BA15S	3107
400	XJ400ZE/ZS	12V60/55W	H4	16H	12V27/8W	S25 BAY15D	3412	12V27/8W	S25 BAY15D	3412	12V27W	S25 BA15S	3107
400	XJR400(4HM1,2 '93,'94)	12V60/55W	H4	16H	12V21/5W	S25 BAY15D	3407(H)	12V21W	S25 BA15S	3103	12V21W	S25 BA15S	3103
400	XJR400/R(4HM3,4,6~ '95~)	12V60/55W	H4	16H	12V21/5W	S25 BAY15D	3407(H)	12V21/5W	S25 BAY15D	3407(H)	12V21W	S25 BA15S	3103
400	XJR400R II (4HM5)	12V60/35W	H4R	131	12V21/5W	S25 BAY15D	3407(H)	12V15W	G18 BA15S	5109	12V15W	G18 BA15S	5109
400	XS400	12V45/45W	PH8	19	12V27/8W	S25 BAY15D	3412	12V27W	S25 BA15S	3107	12V27W	S25 BA15S	3107
400	XT400E	12V60/55W	H4	16H	12V27/8W	S25 BAY15D	3412	12V27W	S25 BA15S	3107	12V27W	S25 BA15S	3107
400	XZ400D	12V60/55W	H4	16H	12V27/8W	S25 BAY15D	3412	12V27W	S25 BA15S	3107	12V27W	S25 BA15S	3107
400	グランドマジスティ400(5RU '05~'08)	12V60/55W	H4	16H	LED			12V21W 橙	S25 BAU15S	3104 OR	12V21W 橙	S25 BAU15S	3104 OR
400	グランドマジスティ400(34B '09~)	12V60/55W	H4	16H	LED			12V21W 橙	T20 ウェッジ特殊	WB54XOR	12V21W 橙	S25 BAU15S	3104 OR
400	ディバージョン	12V60/55W	H4	16H	12V21/5W	S25 BAY15D	3407(H)	12V21W	S25 BA15S	3103	12V21W	S25 BA15S	3103
400	ドラッグスター400	12V60/55W	H4	16H	12V21/5W	S25 BAY15D	3407(H)	12V15W	G18 BA15S	5109	12V15W	G18 BA15S	5109
400	ドラッグスタークラシック400	12V60/55W	H4	16H	12V21/5W	S25 BAY15D	3407(H)	12V21W	S25 BA15S	3103	12V21W	S25 BA15S	3103
400	ビラーゴ400(3JB3-6 '91~'93)	12V60/55W	H4	16H	12V21/5W	S25 BAY15D	3407(H)	12V21W	S25 BA15S	3103	12V21W	S25 BA15S	3103
400	ビラーゴ400(3JB7,8 '94~)	12V60/55W	H4	16H	12V21/5W	S25 BAY15D	3407(H)	12V15W	G18 BA15S	5109	12V15W	G18 BA15S	5109
500	RZV500R	12V60/55W	H4	16H	12V27/8W	S25 BAY15D	3412	12V27W	S25 BA15S	3107	12V27W	S25 BA15S	3107
500	SR500('93~)	12V60/55W	H4	16H	12V21/5W	S25 BAY15D	3407(H)	12V21W	S25 BA15S	3103	12V21W	S25 BA15S	3103
500	SR500('85~'92)	12V60/55W	H4	16H	12V27/8W	S25 BAY15D	3412	12V27W	S25 BA15S	3107	12V27W	S25 BA15S	3107
500	TMAX500(5GJ,5VU,15B '01~'07)	12V55W Hi 12V60/55W L	H7 H4	155(A) 16H	12V21/5W	S25 BAY15D	3407(H)	12V21/5W	T20 ウェッジD	WB77	12V21W	S25 BA15S	3103

適合表に記載のない車種や部位(メーター等)は現車の電球を取り外し、当社カタログの形状図、一覧表より形状、定格を特定して下さい。電球の購入、交換の際は必ず現車の電球を確認してください。年式等により適合表と違うことがあります。適合表記載違いによるクレーム等には対応できかねますので、あらかじめご了承下さい。「PH」シリーズは当社ハロゲン電球固有の商品名であり、当社の登録商標です。



ハロゲンカラーバルブのバイオニア
株式会社 M&H マツシマ

M&Hマツシマ 二輪車電球適合表

2021年6月時点

排気量	YAMAHA	ハロゲンヘッド球			ストップ/テール球			フロント ウィンカー球			リア ウィンカー球		
		定格	品名	品番	定格	ガラス・口金形状	品番	定格	ガラス・口金形状	品番	定格	ガラス・口金形状	品番
500	TMAX500(4B5,1UD '08~)	12V55W Hi 12V60/55W L	H7 H4	155(A) 16H	12V21/5W	S25 BAY15D	3407(H)	12V21W 橙	S25 BAU15S	3104 OR	12V21W 橙	S25 BAU15S	3104 OR
530	TMAX530(59C '13、'14)	12V55W	H11	150	LED			12V21W 橙	S25 BAU15S	3104 OR	12V21W 橙	S25 BAU15S	3104 OR
530	TMAX530(2PW '15、'16)	LED			LED			12V21W 橙	S25 BAU15S	3104 OR	12V21W 橙	S25 BAU15S	3104 OR
530	TMAX530DX/SX(BC3,BX3 '17)	LED			LED			12V21W 橙	S25 BAU15S	3104 OR	LED		
600	SRX600	12V60/55W	H4	16H	12V21/5W	S25 BAY15D	3407(H)	12V21/5W	S25 BAY15D	3407(H)	12V21W	S25 BA15S	3103
600	YZF600Rサンダーキャット	12V60/55W	H4	16H	12V21/5W	S25 BAY15D	3407(H)	12V21W	S25 BA15S	3103	12V21W	S25 BA15S	3103
600	YZF-R6('99、'00)	12V60/55W	H4	16H	12V21/5W	S25 BAY15D	3407(H)	12V21W	S25 BA15S	3103	12V21W	S25 BA15S	3103
600	YZF-R6('01、'02)	12V60/55W	H4	16H	LED			12V21W	S25 BA15S	3103	12V21W	S25 BA15S	3103
600	YZF-R6('03~'05)	12V55W	H7	155(A)	LED			12V10W	G18 BA15S	5108	12V10W	G18 BA15S	5108
600	YZF-R6('06~'10)	12V55W	H7	155(A)	LED			12V21/5W	S25 BAY15D	3407(H)	12V21W	S25 BA15S	3103
700	MT-07	12V60/55W	H4	16H	LED			12V10W 橙	G18 BAU15S	5108U OR	12V10W 橙	G18 BAU15S	5108U OR
700	XSR700	12V60/55W	H4	16H	LED			12V10W 橙	G18 BAU15S	5108U OR	12V10W 橙	G18 BAU15S	5108U OR
700	テネレ700	LED			LED			12V10W 橙	G18 BAU15S	5108U OR	12V10W 橙	G18 BAU15S	5108U OR
750	FZ750	12V35/35W	HS1	16AH	12V21/5W	S25 BAY15D	3407(H)	12V21W	S25 BA15S	3103	12V21W	S25 BA15S	3103
750	FZR750	12V35/35W	HS1	16AH	12V21/5W	S25 BAY15D	3407(H)	12V21W	S25 BA15S	3103	12V21W	S25 BA15S	3103
750	FZX750(2AK '86~'89)	12V60/55W	H4	16H	12V21/5W	S25 BAY15D	3407(H)	12V21/5W	S25 BAY15D	3407(H)	12V21W	S25 BA15S	3103
750	FZX750(3XF '90~)	12V60/55W	H4	16H	12V21/5W	S25 BAY15D	3407(H)	12V21W	S25 BA15S	3103	12V21W	S25 BA15S	3103
750	GX750	12V60/55W	H4	16H	12V27/8W	S25 BAY15D	3412	12V27W	S25 BA15S	3107	12V27W	S25 BA15S	3107
750	YZF750SP	12V35/35W	PH6E	18	12V21/5W	S25 BAY15D	3407(H)	12V21W	S25 BA15S	3103	12V21W	S25 BA15S	3103
750	ビラーゴ750	12V60/55W	H4	16H	12V21/5W	S25 BAY15D	3407(H)	12V21W	S25 BA15S	3103	12V21W	S25 BA15S	3103
850	TRX850	12V60/55W	H4	16H	12V21/5W	S25 BAY15D	3407(H)	12V21W	S25 BA15S	3103	12V21W	S25 BA15S	3103
900	MT-09('14~'16)	12V60/55W	H4	16H	LED			12V10W 橙	G18 BAU15S	5108U OR	12V10W 橙	G18 BAU15S	5108U OR
900	MT-09('17~)/トレイサー	LED			LED			12V10W 橙	G18 BAU15S	5108U OR	12V10W 橙	G18 BAU15S	5108U OR
900	TDM900	12V55W	H7	155(A)	12V21/5W	S25 BAY15D	3407(H)	12V21W	S25 BA15S	3103	12V21W	S25 BA15S	3103
900	XSR900	12V60/55W	H4	16H	LED			12V10W 橙	G18 BAU15S	5108U OR	12V10W 橙	G18 BAU15S	5108U OR
950	BOLT/C/R	12V60/55W	H4	16H	LED			12V21W 橙	S25 BAU15S	3104 OR	12V21W 橙	S25 BAU15S	3104 OR
950	SCR950	12V60/55W	H4	16H	LED			12V21W 橙	S25 BAU15S	3104 OR	12V21W 橙	S25 BAU15S	3104 OR
1000	FZ1/FAZER	12V60/55W	H4	16H	12V21/5W	S25 BAY15D	3407(H)	12V10W	G18 BA15S	5108	12V10W	G18 BA15S	5108
1000	FZR1000(~'91)	12V45/45W	PH6E	18A	12V21/5W	S25 BAY15D	3407(H)						
1000	FZR1000('91~)	12V55/40W	PH6Z	108	12V21/5W	S25 BAY15D	3407(H)						
1000	YZF1000Rサンダーエース	12V35/35W	HS1	16AH	12V21/5W	S25 BAY15D	3407(H)	12V21W	S25 BA15S	3103	12V21W	S25 BA15S	3103

適合表に記載のない車種や部位(メーター等)は現車の電球を取り外し、当社カタログの形状図、一覧表より形状、定格を特定して下さい。電球の購入、交換の際は必ず現車の電球を確認してください。年式等により適合表と違うことがあります。適合表記載違いによるクレーム等には対応できかねますので、あらかじめご了承下さい。
「PH」シリーズは当社ハロゲン電球固有の商品名であり、当社の登録商標です。



ハロゲンカラーバルブのバイオニア
株式会社 M&H マツシマ

M&Hマツシマ 二輪車電球適合表

2021年6月時点

排気量	YAMAHA	ハロゲンヘッド球			ストップ/テール球			フロント ウィンカー球			リア ウィンカー球		
		定格	品名	品番	定格	ガラス・口金形状	品番	定格	ガラス・口金形状	品番	定格	ガラス・口金形状	品番
1000	YZF-R1('98~'01)	12V60/55W	H4	16H	12V21/5W	S25 BAY15D	3407(H)	12V21W	S25 BA15S	3103	12V21W	S25 BA15S	3103
1000	YZF-R1('02、'03)	12V60/55W	H4	16H	LED			12V10W	G18 BA15S	5108	12V10W	G18 BA15S	5108
1000	YZF-R1(4灯式 '04~'09)	12V55W	H7	155(A)	LED			12V21/5W	S25 BAY15D	3407(H)	12V21W	S25 BA15S	3103
1000	YZF-R1('10~'14)	12V55W	H7	155(A)	LED			12V21/5W	S25 BAY15D	3407(H)	12V21W	S25 BA15S	3103
1000	YZF-R1(国内仕様 '09~'11)	12V55W	H7	155(A)	LED			12V10W	G18 BA15S	5108	12V10W	G18 BA15S	5108
1000	YZF-R1(国内仕様 '12~'14)	12V55W	H7	155(A)	LED			12V10W 橙	G18 BAU15S	5108U OR	12V10W 橙	G18 BAU15S	5108U OR
1100	XVS1100	12V60/55W	H4	16H	12V21/5W	S25 BAY15D	3407(H)	12V21W	S25 BA15S	3103	12V21W	S25 BA15S	3103
1100	ドラッグスター1100	12V60/55W	H4	16H	12V21/5W	S25 BAY15D	3407(H)	12V15W	G18 BA15S	5109	12V15W	G18 BA15S	5109
1100	ドラッグスタークラシック1100('01~'04)	12V60/55W	H4	16H	12V21/5W	S25 BAY15D	3407(H)	12V21W	S25 BA15S	3103	12V21W	S25 BA15S	3103
1100	ドラッグスタークラシック1100('05~'10)	12V60/55W	H4	16H	12V21/5W	S25 BAY15D	3407(H)	12V21W 橙	S25 BAU15S	3104 OR	12V21W 橙	S25 BAU15S	3104 OR
1200	FJ1200/A	12V60/55W	H4	16H	12V21/5W	S25 BAY15D	3407(H)	12V21W	S25 BA15S	3103	12V21W	S25 BA15S	3103
1200	VMAX 1200	12V60/55W	H4	16H	12V21/5W	S25 BAY15D	3407(H)	12V21W	S25 BA15S	3103	12V21W	S25 BA15S	3103
1200	XJR1200/R	12V60/55W	H4	16H	12V21/5W	S25 BAY15D	3407(H)	12V21W	S25 BA15S	3103	12V21W	S25 BA15S	3103
1300	FJR1300('01、'02)	12V60/55W	H4	16H	12V21/5W	S25 BAY15D	3407(H)	12V21W	S25 BA15S	3103	12V21W	S25 BA15S	3103
1300	FJR1300/A('03~'05)	12V60/55W	H4	16H	12V21/5W	S25 BAY15D	3407(H)	12V21/5W	T20ウエッジD	WB77	12V21W	S25 BA15S	3103
1300	FJR1300A/AS('06~'11)	12V60/55W	H4	16H	12V21/5W	S25 BAY15D	3407(H)	12V21W	T20ウエッジ	WB54	12V21W	S25 BA15S	3103
1300	FJR1300A/AS('13~'15)	12V60/55W	H4	16H	12V21/5W	S25 BAY15D	3407(H)				12V21W	S25 BA15S	3103
1300	XJR1300(5EA1,7 '98、'99)	12V60/55W	H4	16H	12V21/5W	S25 BAY15D	3407(H)	12V21W	S25 BA15S	3103	12V21W	S25 BA15S	3103
1300	XJR1300(5EA9,G,P,R,S,5UX1-9 '00~'06)	12V60/55W	H4	16H	12V21/5W	S25 BAY15D	3407(H)	12V21/5W	S25 BAY15D	3407(H)	12V21W	S25 BA15S	3103
1300	XJR1300(5UXB~ '07~)	12V60/55W	H4	16H	LED			12V21W 橙	S25 BAU15S	3104 OR	12V21W 橙	S25 BAU15S	3104 OR
1700	MT-01(Vツイン)	12V55W Hi 12V51W Lo	H7 HB4	155(A) 159	LED			12V10W	G18 BA15S	5108	12V10W	G18 BA15S	5108
1700	VMAX 1700('09~'14)	12V60/55W	H4	16H	LED			12V10W	G18 BA15S	5108	12V10W	G18 BA15S	5108
1700	VMAX 1700('15~)	12V60/55W	H4	16H	LED			12V10W 橙	G18 BAU15S	5108U OR	12V10W 橙	G18 BAU15S	5108U OR

適合表に記載のない車種や部位(メーター等)は現車の電球を取り外し、当社カタログの形状図、一覧表より形状、定格を特定して下さい。電球の購入、交換の際は必ず現車の電球を確認してください。年式等により適合表と違うことがあります。適合表記載違いによるクレーム等には対応できかねますので、あらかじめご了承下さい。
「PH」シリーズは当社ハロゲン電球固有の商品名であり、当社の登録商標です。



ハロゲンカラーバルブのバイオニア
株式会社 **M&Hマツシマ**